

## Sterownik Rain I-DIAL 9VDC (wewnętrzny)



### **Sterownik bateryjny Rain I-Dial 9V wewnętrzny**

Sterownik bateryjny I-Dial jest przystosowany do montażu wewnątrz pomieszczenia. Urządzenie to jest niezwykle proste w obsłudze i posiada tradycyjny system programowania przy użyciu pokrętki i tarczy z graficznymi oznaczeniami. Dzięki niezliczonym funkcjom możemy całkowicie i bezproblemowo dostosować działanie systemu nawadniającego do naszych potrzeb. Sterownik posiada możliwość podłączenia czujnika pogodowego.

#### **Cechy i korzyści:**

- nowa metoda programowania
- szeroki, podświetlany ekran LCD
- wbudowana pokrywa
- możliwość podłączenia czujnika - niezależnie dla każdej sekcji
- autozapis programów nawadniania w przypadku ewentualnych przerw w zasilaniu
- obsługa przekaźnika pompy

## Parametry techniczne

### Parametry techniczne:

- **Zasilanie:** 9 V, 4 x bateria typu alkaiczna
- **Miejsce montażu:** wewnętrzny
- **Wbudowane sekcje:** 4,6 lub 8
- **Czas pracy sekcji [min - max. h]:** 1 min - 4 h
- **Dostępne programy:** 4
- **Liczba startów dziennie podczas programu:** 4
- **Korekta sezonowa:** tak (10%-200%)
- **Ręczne sterowanie:** tak
- **Liczba elektrozaworów na sekcję:** 1
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
- **Programowanie:** cyklicznie, według wybranych dni
- **Program testowy:** nie
- **Kompatybilność z czujnikami:** tak

### FUNKCJA DODATKOWE:

- **Cykle irygacyjne:** od 4 w ciągu dnia - do 1 co 19 dni
- **Możliwość podłączenia czujnika deszczu:** tak, programowanie czujnika niezależnie dla każdej sekcji
- **Funkcja czasowego zatrzymania pracy urządzenia (OFF)**

**UWAGA! Sterownik jest kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 9V.**

