

Sterownik na kran Rain AMICO 2+



Sterownik nakranowy Rain Amico 2+

Sterownik nakranowy Firmy Rain Amico 2+ to hit wśród instalatorów. Budowa urządzenia sterowniczego wyróżnia się eleganckim wyglądem, a także dużym i przejrzystym wyświetlaczem. Intuicyjna obsługa zapewnia łatwe i bezawaryjne korzystanie. Regulowany gwint wejściowy umożliwi bezproblemowe dopasowanie do każdego kranu.

Charakterystyka sterownika Amico 2+

- możliwość obsługi 2 sekcji
- wymienna jednostka sterująca
- regulowany gwint wejściowy
- podświetlany ekran 3" LCD
- stały wygląd ekranu wyświetlacza
- wyposażony w licznik zużycia wody
- intuicyjny sposób programowania
- jeden dostępny program nawadniania
- częstotliwość nawadniania od 6 godzin do 15 dni
- możliwość odliczania nawadniania

Ekran wyświetlacza w sterowniku na kran AMICO 2+ wskazuje:

- aktualny czas nawadniania
- godzinę początkową nawadniania
- czas trwania nawadniania

- częstotliwość nawadniania
- czas kolejnej sesji nawadniania

UWAGA: W sterowniku wbudowany jest elektrozawór, który jest fabrycznie otwarty. Aby zamknąć zawór przy pierwszym starcie należy ustawić podlewanie na 1 min. Po upływie tego czasu zawór zamknie się i pozostanie w tej pozycji do następnego startu cyklu, wówczas można dowolnie zaprogramować sterownik.

Akcesoria: Złączki podłączeniowe 3/4" GW

Parametry techniczne

- **Zasilanie:** 9 V, 2 x bateria typu AA
- **Wlot:** gwint wewnętrzny 3/4" - 1" (regulowany)
- **Wylot:** gwint zewnętrzny 3/4"
- **Miejsce montażu:** zewnętrzny, nakranowy
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 1 - 6 atm.
- **Zakres przepływu:** 0,3 - 2,4 m³/h
- **Ilość wbudowanych sekcji:** 2
- **Czas pracy sekcji:** 1 min - 4 h
- **Programowanie:** cyklicznie
- **Ilość dostępnych programów:** 1
- **Max. liczba startów w ciągu dnia:** 4
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
- **Możliwość korekty sezonowej:** tak
- **Możliwość ręcznego sterowania:** tak
- **Program testowy:** nie
- **Kompatybilność z czujnikami:** nie
- **Wyświetlacz:** 3" LCD podświetlany, wyposażony w plastikową pokrywę chroniącą ekran
- **Wymienna jednostka sterująca:** tak

UWAGA! W sterowniku wbudowany jest elektrozawór 3/4".

